



USB-C-laadkast

voor 16 laptops & tablets - 1000W - Smart App

Snelladen via USB-C, veilige opslag en energiebeheer op afstand
Voor scholen, bedrijven en IT-omgevingen

16 apparaten

Tot 100W per poort

Smart App

3 slottypes

Productoverzicht

De Bravour USB-C-laadkast is een compacte professionele laadkast voor het opslaan, opladen en op afstand beheren van maximaal 16 laptops, tablets, iPads of Chromebooks. De geïntegreerde USB-C-laadhub van 1000 W laat alle aangesloten apparaten gelijktijdig opladen, terwijl de Smart App ondersteuning biedt voor monitoring op afstand, energiebeheer en laadschema's.

Snel laden via USB-C

16 USB-C Power Delivery-poorten met tot 100 W laadvermogen per poort en 1000 W totaal uitgangsvermogen.

Beheer op afstand

Smart App voor iOS en Android om units, laadstatus, schema's en energieverbruik te monitoren.

Veilige opslag

Afsluitbare kast met toegang aan de voor- en achterzijde, robuuste metalen behuizing en veilige kabelopslag.

Functieoverzicht

Capaciteit	16 apparaten
Laadprestaties	USB-C PD, tot 100 W per poort (60 W wanneer er 16 apparaten worden opgeladen)
Softwarebediening	Smart App voor monitoring, schema's, gebruiksgeschiedenis en energiestatistieken
Veiligheid	IPA, elektrische beveiligingen, brandvertragende materialen, ventilatie en actieve ventilatoren
Beveiliging	Varianten met sleutelslot, combinatieslot en digitaal codeslot beschikbaar
Installatie	Vrijstaand, stapelbaar of geschikt voor wandmontage

Belangrijkste functies

Opladen en opslag	Ontworpen voor 16 laptops, tablets, iPads en Chromebooks, met gelijktijdig opladen via de geïntegreerde USB-C-hub.
Statusindicatie per poort	Genummerde LED-indicatoren tonen de laadstatus van elke poort: rood tijdens het laden en groen wanneer het apparaat volledig is opgeladen.
Smart App-bediening	Beheerders kunnen laadunits en aangesloten apparaten op afstand beheren, laadschema's instellen, laadstatus bekijken, laadgeschiedenis analyseren en energieverbruik monitoren.
Energieplanning	Laadschema's kunnen worden afgestemd op daluren om energiekosten te beperken en het apparaatbeheer te verbeteren.
Veiligheid en koeling	De laadhub beschikt over Intelligent Power Adjustment en beveiliging tegen overstroom, overspanning, onderspanning, oververhitting en kortsluiting. Geventileerde zijpanelen en actieve ventilatoren ondersteunen de luchtcirculatie.
Flexibele plaatsing	De kast kan vrijstaand, aan de wand gemonteerd of gestapeld worden. Geïntegreerde montagegaten maken wandmontage eenvoudig, en handgrepen aan de zijanten helpen bij het verplaatsen van de unit.

Technische kenmerken

Artikelnummer	BRVC16S1000WCL BRVC16S1000WKL BRVC16S1000WDCS
Productnaam	Bravour USB-C-laadkast voor 16 laptops & tablets - 1000W - met Smart App
Merk	Bravour
Garantie	2 jaar
CE-certificering	CE-gecertificeerd
Kleur	Zwart
Materiaal	Metaal
Afmetingen	498 x 400 x 405 mm
Lengte	400 mm
Breedte	498 mm
Hoogte	405 mm
Gebruik	Binnen
Aantal apparaten	16 apparaten
Geschikte apparaten	Laptops, tablets, iPads en Chromebooks tot 16 inch
Opladen via	Geïntegreerde USB-C-laadhub met Intelligent Power Adjustment (IPA)
Laadpoorten	16 USB-C Power Delivery-poorten
Uitgangsvermogen per poort	Maximaal 100 W laadvermogen per USB-C-poort (60 W wanneer er 16 apparaten worden opgeladen)
Totaal laadvermogen	1000 W totaal
USB-C-uitgangsstandaarden	PD3.0 / QC5 / PPS
USB-C-uitgangswaarden	5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 3 A, 20 V / 5 A
Voeding	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Ventilatie	Actieve ventilatoren en geventileerde zijpanelen voor optimale luchtcirculatie
Veiligheidsbeveiliging	Beveiliging tegen overstroom, overspanning, onderspanning, oververhitting en kortsluiting
LED-statusindicatoren	Genummerde indicatoren per poort: rood tijdens laden, groen wanneer volledig opgeladen
Beheer op afstand	Ja
Smart App	Gratis Smart App voor iOS en Android
App-talen	Engels, Frans en Duits
App-functies	Beheer op afstand van laptoplaadunits en aangesloten apparaten; laadschema's; het op afstand in- en uitschakelen van laden en ventilatoren (afhankelijk van model); individuele laadstatussen van apparaten; laadgeschiedenis; energieverbruik; cumulatief stroomverbruik en stroomstatistieken; instellingen delen met beheerders of andere gebruikers.
Timer	Softwaretimer
Handgrepen	Handgrepen aan beide zijanten
Plaatsing	Vrijstaand, stapelbaar of geschikt voor wandmontage
Slotopties	Drie types beschikbaar: sleutelslot, combinatieslot, digitaal codeslot