

Parotec T36 - 36 Fächer Ladewagen (Trolley)

Powered by Bravour®



BRAVOUR
STAND OUT & IMPRESS

Parotec T36 - 36 Fächer Ladewagen (Trolley)

Der Parotec T36 ist ein "Charge Only"-Wagen, der die gängigsten Gerätetypen bietet.

Der Ladewagen ist auch für Laptops und Chromebooks (bis zu 15,6 Zoll) geeignet. Der Wagen kann auch Tablets aufnehmen in Schutzhüllen bis zu 30 mm dick, wie z.B. KidsCover, UAG, Griffin Survivor oder aXtion Bold Hüllen

Die Geräte werden über eigene Original-Netzteile geladen, die an die Stromversorgung angeschlossen sind und auf der Rückseite des Wagens montiert werden. Die Ladekabel führen ordentlich zur Vorderseite des Wagens, wo sie genau auf die aufzuladenden Geräte herauskommen. Dieses effiziente Kabelmanagement verhindert einen Kabelsalat-Effekt. Jedes Stromkabel wird in einem individuellen Fach untergebracht, das groß genug ist, um das Kabel aufzunehmen.

Die ausziehbaren Schubladen ermöglichen ein einfaches und sicheres Ein- und Ausladen der Tablets. Dadurch wird das Risiko einer möglichen Beschädigung beim Be- und Entladen vermieden.

Die Wagen der Variante 'Nur aufladen' sind mit einer Zeitschaltuhr ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, sicheres Laden der Geräte über eine Dauerspannung oder mit einem voreingestellten Timer, der in der Ladewagen eingestellt werden kann. Dieser Timer kann eingestellt werden auf 30 Minuten, 1 Stunde oder mehr. Dies verbessert die Akkulaufzeit von Chromebooks und Laptops.



Zeitgesteuerter Timer / Power Management



Die Parotec Trolley-Zeitschaltuhren sind mit 3 Einstellungen ausgestattet. 'Immer eingeschaltet', 'Timer-Modus' und 'Zyklus-Modus'.

Immer an - Die Ladespannung wird kontinuierlich angeboten, bis der Wagen vom Netz getrennt wird oder bis der Reset-Knopf gedrückt ist

Timer-Modus - Der Benutzer stellt die Dauer der gewünschten Ladespannung ein. Alle Reihen werden mit Ladespannung versorgt bis der Timer stoppt. Diese kann durch einen Neustart des Wagens oder durch Drücken des Rückstellknopfes wiederhergestellt werden.

Zyklusmodus - Der Timer hat vier Ausgänge. Die Steckdosen im Servicefach des Wagens sind in 3 Steckdosenleisten unterteilt, oder in 4 Reihen, und an die Ausgänge des Timers angeschlossen. Der Benutzer legt eine Ladezeit für jede Zeile vor, somit wird die Ladereihe als 1. Reihe geladen. Die Ladespannung schaltet in die nächste Reihe. Das bedeutet, dass 1 Reihe immer mit einer Ladespannung mit voreingestellter Dauer funktioniert. Dies ermöglicht dem Administrator mehrere Reihen von Laptops mit einer größeren Stromversorgung (z.B. 90 Watt) im Ladewagen aufzuladen. Ladung in einem Wagen über 1 Stromgruppe, ohne die Gruppe zu überladen. Der Zyklus bleibt in Betrieb bis der Wagen vom Netz getrennt wird oder bis der Rückstellknopf gedrückt wird.

Spitzenspannungsschutz während des Starts

Sobald der voll beladene Wagen eingeschaltet wird, wird die Ladespannung 1 zu 1 pro Reihe mit 1 zweite Verzögerung geladen. Dadurch wird die Spitzenspannung beim Einschalten des Parotec Ladewagens begrenzt.



Allgemeine Spezifikationen :

Gerätetyp	Laptop / Chromebook
Gerätekapazität	36 Stück
Fachbreite	35 mm
Fachtiefe	410 mm
Höhe	110.49 cm
Breite	64.77 cm
Länge	67.31 cm
Eingangsspannung	AC 100-240V
Material / Oberfläche	Metall mit Aluminiumgriff
Farbe	Grau/Weiß

