



Armoire de charge USB-C

**pour 20 ordinateurs portables et tablettes
1000W - Smart App**

Charge USB-C rapide, stockage sécurisé et gestion de l'alimentation à distance

Pour les écoles, les entreprises et les environnements informatiques

20 appareils

Jusqu'à 100W par port

Smart App

3 types de serrures

Présentation du produit

L'armoire de charge USB-C Bravour est une armoire de charge professionnelle compacte destinée au stockage, à la charge et à la gestion à distance de jusqu'à 20 ordinateurs portables, tablettes, iPads ou Chromebooks. Le hub de charge USB-C intégré de 1000W permet à tous les appareils connectés de se charger simultanément, tandis que la Smart App prend en charge la surveillance à distance, la gestion de l'énergie et les programmes de charge.

Charge USB-C rapide

20 ports USB-C Power Delivery avec jusqu'à 100W de puissance de charge par port et 1000W de puissance totale.

Gestion à distance

Smart App pour iOS et Android pour surveiller les unités, l'état de charge, les programmes et la consommation d'énergie.

Stockage sécurisé

Armoire verrouillable avec accès avant et arrière, boîtier métallique robuste et rangement sécurisé des câbles.

Résumé des caractéristiques

Capacité	20 appareils
Performance de charge	USB-C Power Delivery, jusqu'à 100W par port, 45W par port lorsque 20 appareils sont en charge
Contrôle logiciel	Smart App pour la surveillance, les programmes, l'historique d'utilisation et les statistiques énergétiques
Sécurité électrique	IPA, protections électriques, matériaux ignifuges, ventilation et ventilateurs actifs
Sécurité	Variante avec serrure à clé, serrure à combinaison et serrure à code numérique disponibles
Installation	Pose libre, empilable ou montage mural

Fonctions principales

Charge et stockage	Conçue pour 20 ordinateurs portables, tablettes, iPads et Chromebooks, avec charge simultanée via le hub USB-C intégré.
Indication d'état par port	Les indicateurs LED numérotés affichent l'état de charge de chaque port : rouge pendant la charge et vert lorsque l'appareil est complètement chargé.
Contrôle via Smart App	Les administrateurs peuvent gérer à distance les unités de charge et les appareils connectés, définir des programmes de charge, consulter l'état de charge, analyser l'historique de charge et surveiller la consommation d'énergie.
Planification énergétique	Des programmes de charge peuvent être définis autour des tarifs d'électricité hors heures de pointe afin de réduire les coûts d'énergie et d'améliorer la gestion du parc d'appareils.
Sécurité et refroidissement	Le hub de charge inclut l'Intelligent Power Adjustment et des protections contre surintensité, surtension, sous-tension, surchauffe et court-circuit. Les panneaux latéraux ventilés et les ventilateurs actifs assurent la circulation de l'air.
Placement flexible	L'armoire peut être utilisée en pose libre, fixée au mur ou empilée. Les trous de fixation intégrés facilitent le montage mural et les poignées latérales aident à repositionner l'unité.

Caractéristiques techniques

Numéros d'articles	BRVC20S1000WCL BRVC20S1000WDCS BRVC20S1000WKL
Nom du produit	Armoire de charge USB-C Bravour pour 20 ordinateurs portables et tablettes - 1000W - Smart App
Marque	Bravour
Garantie	2 ans
Certification CE	Certifié CE
Couleur	Noir
Matériau	Métal
Dimensions	396 x 400 x 405 mm
Longueur	396 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	405 mm
Application	Intérieur
Nombre d'appareils	20 appareils
Appareils compatibles	Ordinateurs portables, tablettes, iPads et Chromebooks jusqu'à 16 pouces
Charge via	Hub de charge USB-C intégré avec Intelligent Power Adjustment (IPA)
Ports de charge	20 ports USB-C Power Delivery
Puissance de sortie par port	Puissance de charge maximale de 100W par port USB-C (45W lorsque 20 appareil sont en charge)
Puissance de charge totale	1000W au total
Normes de sortie USB-C	PD3.0 / QC5 / PPS
Valeurs de sortie USB-C	5V / 9V / 12V / 15V / 3A, 20V / 5A
Alimentation	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Ventilation	Ventilateurs actifs et panneaux latéraux ventilés pour une circulation d'air optimale
Protection de sécurité	Protection contre surintensité, surtension, sous-tension, surchauffe et court-circuit
Indicateurs LED d'état	Indicateurs numérotés par port : rouge pendant la charge, vert lorsque la charge est complète
Gestion à distance	Oui
Smart App	Smart App gratuite pour iOS et Android
Langues de l'application	Anglais, français et allemand
Fonctions de l'application	Gestion à distance des unités de charge pour ordinateurs portables et des appareils connectés ; programmes de charge ; activation/désactivation à distance de la charge et des ventilateurs (selon le modèle) ; état de charge individuel des appareils ; historique de charge ; consommation d'énergie ; consommation électrique cumulée et statistiques de puissance ; partage des paramètres avec des administrateurs ou d'autres utilisateurs.
Minuterie	Minuterie logicielle
Poignées	Poignées des deux côtés
Placement	Pose libre, empilable ou adaptée au montage mural
Options de verrouillage	Trois types disponibles : serrure à clé, serrure à combinaison, serrure à code numérique